

FUNKFERNSTEUERUNG MIT UNIVERSALHANDSENDER



Bequeme, freie Zufahrt

■ Komfortable Fernbedienung

Der formschöne Handsender mit kompakten Abmessungen ist platzsparend und garantiert eine gute Reichweite.

■ Hohe Übertragungssicherheit

Der Handsender basiert auf den gebührenfreien Frequenzen 868 MHz und 433 MHz. Er arbeitet mit limitierter Einschaltdauer. Das Funksignal wird zuverlässig übermittelt. Störeinflüsse anderer Funkanlagen beeinträchtigen die Übertragung nicht.

■ Selbstlernende Komponenten

Der schlanke Funkempfänger mit integrierter Antenne kann innen oder aussen am Gebäude montiert werden. Das Einlernen des Codes erfolgt über den Handsender. Der in der Steuerung integrierte Mini-Decoder prüft eingehende Funksignale und aktiviert bei Übereinstimmung die gewünschte Funktion.

■ Kompakte Funktionalität

Automatische Türen und Tore, Licht- und Ventilationsanlagen oder Alarmsysteme können angesteuert werden. Der Sender kann bis zu vier unabhängige Befehle übermitteln. Die Funktionen werden auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Gilgen Funkfernsteuerung mit Universalhandsender GFU



Der Gilgen Universalhandsender GFU mit 2 und 4 Befehlen ist mit den Funksystemen F43, F6000, F7000, F8000 und F9000 kompatibel.

Der 12-Befehl GFU hat eine Betriebsfrequenz von 868.449 MHz und ist nur mit dem F9000 kompatibel.

- Kein Schlüssel suchen
- Kein Motor abstellen
- Kein Fenster öffnen
- Sicher und schnell den Parkplatz erreichen

Technische Daten Handsender GFU

	2- und 4- Befehl	12-Befehl
Betriebsfrequenzen	868.449 MHz 433.92 MHz	868.449 MHz
Reichweite	15 - 40 m	15 - 40 m
Versorgungsspannung	3 V	12 V
Batterietyp	CR 2032 3V	A23 12 V
Temperaturbereich	- 10 °C / + 55 °C	- 10 °C / + 55 °C
Code-Möglichkeiten	16'777'215 Mio.	16'777'215 Mio.
Abmessungen	40 x 80 x 11 mm	95 x 47 x 16 mm



Funkempfänger mit integrierter Antenne

Betriebsfrequenz	868.449 MHz
Versorgungsspannung	12 - 35 VDC
Temperaturbereich	- 10 °C / + 55 °C
Abmessung	39 x 134 x 32 mm
Schutzart	IP 44

